



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φάξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr



ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΑΥΤΟΤΕΧ SM-50P 433,92 MHz - Rolling Code (κίτρινο λαμπάκι)

Καταχώριση κωδικού στο SM-50 (αντιγραφή κωδικού από άλλο Remote Control)

Για να αντιγράψουμε έναν κωδικό στο SM-50 (αντιγραφή) από άλλο Remote Control ίδιου τύπου κάνουμε τις πιο κάτω ενέργειες.

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς. (Το SM-50 είναι έτοιμο για να προγραμματιστεί)
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
3. Τοποθετούμε το μπροστινό μέρος Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε στο μπροστινό μέρος του SM-50.
4. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν του SM-50 που θέλουμε να προγραμματίσουμε, πατάμε το μπουτόν του Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε.
5. Όταν το Remote Control αντιγραφεί τότε ανάβει το LED του SM-50 και εκπέμπει τον κωδικό που έχουμε αντιγράψει.
6. Αφήνουμε όλα τα μπουτόν. Το SM-50 έχει προγραμματιστεί.

Καταχώρισης τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο

Εκτός από την δυνατότητα να αντιγράψουμε άλλο ίδιου τύπου Remote Control, έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε σε οποιοδήποτε μπουτόν κάποιον τυχαίο κωδικό.

Ο τυχαίος αυτός κωδικός δημιουργείται αυτόματα από τον μικροεπεξεργαστή του SM-50 ακολουθώντας τις πιο κάτω διαδικασίες.

- 1 Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς.
- 2 Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
- 3 Πατάμε ξανά και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει ξανά συνεχώς.
- 4 Αφήνουμε προσεκτικά τα μπουτόν εκτός από το μπουτόν που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Το LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Το κρατάμε πατημένο (περίπου για 10'') μέχρι το LED του SM-50 να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εκπέμποντας τον τυχαίο κωδικό που έχει προγραμματίσει.
- 5 Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν κάνουμε σωστά επαναλαμβάνουμε τις ανωτέρω ενέργειες από την αρχή.